

嵌入式 IO-Link 从站接口模块

型号：SG-IOlink-TTL



(此图片为参考产品，产品根据客户需求定制尺寸、外观、供电等参数)

1. 产品简介

三格电子的 IO-Link 从站接口板内部集成了 IO-Link 从站协议栈，在用户传统传感器的基础上，搭载此接口板，可以将用户传统传感器升级为 IO-Link 智能传感器。

2. 产品参数

| | |
|--------------|---|
| IO-Link 传输速率 | COM1 (4.8kbps)、COM2 (38.4kbps)、COM3 (230.4kbps) |
| IO-Link 协议版本 | V1.1.1 |
| 过程输入数据长度 | 1~32Byte |
| 过程输出数据长度 | 1~32Byte |
| 最小循环周期 | 0.4ms(COM3 速率，过程输入数据 1Byte，过程输出数据 1Byte，此参数根据用户实际通信速率和过程数据长度决定) |
| 是否支持 ISDU | 是 |
| 是否支持事件上报 | 是 |
| 接口指示灯 | 亮表示 IO-Link 通讯正常，灭表示 IO-Link 通讯异常 |
| 支持接口 | UART、SPI、4~20ma |

3. 售后及联系方式

公司网址: www.tj-sange.com

售前咨询: 17602602061 (微信)

售后联系电话: 022-22106681

公众账号: 获取产品使用视频和更多资讯。

